Acil Aydınlatma Kontrol Formu: Aylık Test Listesi

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Aylık	Yangın güvenliği ekipmanının kontrolüyle görevlendirilen kişi	Bina / tesis yöneticisi	27 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / bina: _____ Test edilen kat veya bölge: _____

Sistem tipi: _____ Test türü: _____

Bölgedeki armatür ve işaret sayısı: _____ Anma çalışma süresi (min): _____

Tarih ve saat: _____

Testten önce: besleme varken

1.	Bölgedeki her acil aydınlatma armatürü ve ışıklı yönlendirme işareti planda veya listede numaralı Dayanak: [7] [6]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
2.	Armatürler ve yönlendirme işaretleri yerinde, hasarsız; üzeri boyanmamış veya kapatılmamış Kırık veya eksik kapak, gevşek bağlantı, su izi ve kablosundan sarkan armatür olup olmadığına bakın. Dayanak: [7] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Kendinden akülü her armatürün şarj göstergesi görünüyor ve armatürün şarjda olduğunu gösteriyor Gösterge renklerinin anlamı armatür etiketinde veya üretici talimatında yazar. Gösterge yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Merkezi akü veya kontrol panelinde arıza göstergesi yok Merkezi kumandası olmayan kendinden akülü armatürlerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

5.	Armatürlerin ışığını veya yönlendirme işaretlerinin görünmesini engelleyen bir şey yok Sık görülenler: yüksek istif, sonradan kurulan raf veya bölme, afiş, süsleme ve kaçış yönünü karıştıran başka ışıklı tabelalar. Dayanak: [4] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
6.	Çıkış ve yönlendirme işaretleri normal aydınlatmada açıkça görülüyor ve okunuyor Dayanak: [1] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	Test, ışıklara hemen ardından ihtiyaç duyulmayacak bir zamanda yapılıyor Dayanak: [7]	◯ Evet ◯ Hayır

Fonksiyon testi: besleme kesikken

Test anahtarını veya her armatürün test düğmesini kullanın. Yetkiniz olmayan devrelerin enerjisini kesmeyin.

8.	Normal besleme kesildiğinde acil durum aydınlatması kendiliğinden devreye giriyor KRİTİK Dayanak: [1] [2] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Bölgedeki her acil aydınlatma armatürü yanıyor ve test boyunca yanık kalıyor KRİTİK İngiltere rehberi: her lambanın yandığından emin olunacak kadar. ABD'de Kansas eyalet itfaiye formu: her ay 30 saniye. Yanmayan her armatürün numarasını notlara yazın. Dayanak: [7] [6] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Her çıkış ve yönlendirme işareti test sırasında aydınlık ve okunaklı KRİTİK Dayanak: [1] [7] [6] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Lambalar sabit ışık veriyor; diğerlerinden belirgin biçimde sönük veya titreyen armatür yok Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Normal aydınlatma kapalıyken çıkış kapıları, koridorlar ve kesişimleri, merdivenler ve kot farkları güzergâhı yürümeye yetecek kadar aydınlık Yönetmelik kaçış yolu ekseninde en az 1 lux ister. Bu form ölçüm istemez; karanlık kalan kesimleri değerlendirilmek üzere bildirin. Dayanak: [7] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
13.	Güzergâhtaki yangın ihbar butonları ve söndürme ekipmanı acil aydınlatmada görülebiliyor Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

14.	Her son çıkışın dışı ve varsa dış kaçış yolu aydınlık Bölgede dışarıya açılan çıkış yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Acil aydınlatma jeneratörden besleniyorsa, jeneratör bu ay test amacıyla çalıştırıldı İngiltere rehberindeki örnek liste: jeneratörler ayda bir test edilir, normalde bir saat çalıştırılır. Jeneratör yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
16.	Kaçış için bulundurulan el fenerleri yerinde ve çalışıyor El feneri düzenlemenizin parçası değilse Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Testten sonra

17.	Normal besleme geri verildi, test anahtarı normal konumuna alındı ve çıkarıldı Dayanak: [7]	◯ Evet ◯ Hayır
18.	Şarj göstergeleri armatürlerin yeniden şarja geçtiğini gösteriyor Gösterge yoksa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Süre testi, yıllık kontrol ve önceki arızalar

19.	Kayıtlar bu bölgede son 12 ay içinde tam süre testi yapıldığını ve her armatürün anma süresince yandığını gösteriyor Yönetmelik en az 60 dakika, kullanıcı yükü 200'den fazlaysa en az 120 dakika çalışma ister. İngiltere rehberi yılda bir tam deşarj testi önerir. Dayanak: [1] [7] [6]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
20.	Tam süre testinden sonra, aküler yeniden dolana kadar alan karanlıkta kullanılmıyor veya başka bir düzenleme yapıldı İngiltere rehberi akülerin yeniden dolmasının genellikle 24 saat sürdüğünü belirtir. Aylık fonksiyon testinde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

21.	Kayıtlar, sistemin son 12 ay içinde yetkin veya yetkili kişilerce test edildiğini, bakımının ve periyodik kontrolünün yapıldığını gösteriyor Yangın Yönetmeliği Madde 84: ilgili standartlara göre periyodik kontrol, test ve bakım. Elektrik tesisatının periyodik kontrolü, standartlarda süre belirtilmemişse en geç yılda bir yetkili kişilerce yapılır. Dayanak: [7] [8] [1] [3]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
22.	Önceki testte arızalı bulunan armatürler onarıldı veya değiştirildi Dayanak: [6] [4]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı

Sonuç

23.	Arızalı her armatür, numarasıyla birlikte binanın yangın güvenlik sistemlerinden sorumlu kişiye bildirildi Dayanak: [1] [6]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
24.	Kritik bir madde uygun değilse, aydınlatma onarılana kadar etkilenen kaçış yolu için geçici önlem alındı KRİTİK Örneğin eğitimli çalışanlar için el feneri bulundurmak veya alanı karanlıkta kullanmamak. Dayanak: [7] [4]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
25.	Tarih, bölge, test edilen armatürler, sonuç ve testi yapanın adı acil aydınlatma kayıt defterine işlendi Dayanak: [7] [6]	◯ Evet ◯ Hayır
26.	Bu bölgedeki acil aydınlatma çalışır durumda KRİTİK Dayanak: [4] [2]	◯ Evet ◯ Hayır
27.	Notlar ve arızalı armatür numaraları	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Testi yapan		Bina / tesis yöneticisi	
Ad Soyad:	.....	Ad Soyad:	.....
İmza:	.....	İmza:	.....
Tarih:	.....	Tarih:	.....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 19.12.2007, 26735) — Madde 70 (acil durum aydınlatmasının otomatik devreye girmesi), 71 (bütün kaçış yolları ve merdivenlerinin aydınlatılması), 72 (otomatik çalışma, en az 60 dakika, kullanıcı yükü 200'den fazlaysa 120 dakika, kaçış yolu ekseninde en az 1 lux), 73 (yönlendirme işaretleri: aydınlatma, süre, renk, boyut, yükseklik, görünürlük), 84 (acil aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin ilgili standartlara göre periyodik kontrol, test ve bakımı) ve 67 (bina sahibi veya yöneticisinin sorumluluğu).

[2] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1 md. 10(e) ve (f) (kaçış yolları ve çıkışların işaretlenmesi; aydınlatılması gereken yerlerde ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma) ve md. 24 (aydınlatmanın kesilmesinin risk oluşturabileceği yerlerde acil aydınlatma).

[3] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013, 28628) — Ek-III md. 2.3.1 (tesisatların periyodik kontrolü, standartlarda aksi belirtilmedikçe yılda bir), 2.3.2 (elektrik tesisatının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili kişiler) ve Tablo-3 (elektrik tesisatı: standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl).

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1910.37, Maintenance, safeguards, and operational features for exit routes — (a)(4) çıkış aydınlatması gibi önlemlerin her zaman çalışır durumda olması; (b)(1) çıkış yollarının yeterince aydınlatılması; (b)(2)–(b)(4) çıkışların işaretlenmesi, işaretlerin kapatılmaması, işaretlerin görüş hattı; (b)(6) çıkış işaretlerinin en az 54 lux ile aydınlatılması. Madde test süresi vermez.

[5] ABD: OSHA 29 CFR 1910.35, Compliance with alternate exit-route codes — NFPA 101 (2009) veya International Fire Code (2009) çıkış yolu hükümlerine uyum, 1910.34, 1910.36 ve 1910.37'ye uyum sayılır. Giriş metninde ve SSS'de kullanılmıştır.

[6] ABD: Kansas Office of the State Fire Marshal, Fire Fact 050: Emergency Lights/Signs Log — Yangın kodu uygulamasına eyalet örneği (International Fire Code ve NFPA 101 bölüm 7.9.3'e atıfla): her ay 30 saniyelik fonksiyon testi, yılda bir 90 dakikalık test, her armatür için tarihli ve paraflı kayıt, arıza ve değişim notları, kayıtların saklanması.

[7] Birleşik Krallık: HM Government, Fire safety risk assessment: offices and shops (updated 12 September 2023) — Bölüm 1, 3.4.4 (acil kaçış aydınlatmasının ne zaman gerektiği, el fenerleri) ve 3.4.6 (günlük, aylık ve yıllık kontroller); Bölüm 2, Kısım 5 (aydınlatmanın kapsaması gereken noktalar, fonksiyon testi, yıllık tam deşarj testi, yeniden şarj süresi, kayıt); 7.1 (kayıtlar ve planlar); Ek A1 (örnek kontrol listesi). İngiltere için rehber niteliğindedir.

[8] Birleşik Krallık: The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (S.I. 2005/1541) — Madde 14(2)(h) (aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve çıkışlarda, normal aydınlatmanın kesilmesi hâli için yeterli şiddette acil aydınlatma) ve Madde 17(1) (uygun bakım sistemi; etkin çalışır durumda tutma).

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 26 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/acil-aydinlatma-kontrol-formu/